



+ Home + Project

App per configurare gli impianti MyHOME

Caratteristiche generali e nuove funzionalità

JECT nti MyHOME nuove funzionalità

Maggio 2025







Uno strumento per gli installatori.

L'applicativo Home + Project, sviluppato da Bticino, è uno strumento di lavoro dedicato agli installatori per la progettazione e la configurazione in cantiere degli impianti domotici MyHOME mediante smartphone o tablet iOS e Android.

Questo documento illustra le nuove funzioni introdotte per rendere ancora più semplice e intuitivo l'impiego.

Caratteristiche principali di Home + Project:

- Tool per la configurazione e il test di tutti i dispositivi d'impianto; •
- Funzione Copia e Incolla per replicare i progetti risparmiando tempo;
- Condivisione dei progetti con i collaboratori; ۰
- Archiviazione di tutti i progetti per impieghi futuri o manutenzione.

5 STANZE	>
Impostazioni Classe 300EOS 7236 1892 Ocnnesso	>
Comandi Generali e Gruppi	>
5 Scenari	>
Pianificazione programmata semplice	>
Sistema di Allarme	>
POSITIVI	
Ultima scansione: oggi alle 65 14:15	>



CARATTERISTICHE GENERALI



Requisiti per l'impiego di Home + Project

Nell'impianto MyHOME deve essere installato un dispositivo server, scelto in funzione del tipo di impianto da realizzare:

- Nuovo Web Server art. F460: il classico web server MyHOME per centralini DIN che permette la configurazione e la gestione da remoto dell'impianto. Sostituisce il web server MyHomeServer1. Sceglilo nel caso di nuovi impianti senza la funzione di videocitofonia oppure è prevista ma senza il posto interno evoluto Classe 300EOS.
- **Classe 300EOS:** il primo videocitofono con assistente Alexa integrato che funziona anche da server per l'impianto MyHome. Sceglilo per impianti nuovi in cui è prevista l'integrazione della funzione videocitofonia.

Classe 300EOS



3



CARATTERISTICHE GENERALI





La tabella seguente riporta le funzionalità introdotte in Home+Project, a testimonianza dell'evoluzione continua del prodotto. Le novità più recenti sono evidenziate in arancione. Si ricorda che, per poterle utilizzare, è necessario che la versione del firmware dei server e quella dell'app corrispondano a quanto indicato nella tabella.

	Versione firmware server F460/461	Versione App Home + Project	Versione firmware MyHomeserver1	Versione App Home + Project	Versione firmware Classe 300EOS	Versione App Home + Project	Pagina
1. Backup e ripristino della configurazione			Da 3.83.3	Da 1.0.37	Da 2.5.5	Da 1.0.37	<u>5</u>
2. Test delle funzioni dell'impianto			Da 3.82.10	Da 1.0.35	Da 2.4.8	Da 1.0.35	<u>6</u>
3. Esportazione degli indirizzi dei dispositivi				Da 1.0.35		Da 1.0.35	<u>7</u>
4. Configurazione dell'impianto anche in assenza di rete Internet				Da 1.0.21		Da 1.0.23	<u>8</u>
5. Aggiornamento del firmware da Home+Project			Da 3.71.11	Da 1.0.20	Da 2.2.11	Da 1.0.23	<u>9</u>
6. Test «identifica» per il riconoscimento dei carichi			Da 3.71.31	Da 1.0.24	Da 2.2.16	Da 1.0.24	<u>10</u>
7. Calibrazione della sonda di temperatura			Da 2/3.81.x	Da 1.0.32			<u>11</u>
8. Associazione di più dispositivi di comando ad un attuatore				Da 1.0.40		Da 1.0.40	<u>12</u>
9. Associazione automatica dei comandi agli attuatori	C			Da 1.0.40		Da 1.0.40	<u>13</u>
10. Connessione ancora più stabile con l'impianto				Da 1.0.40		Da 1.0.40	<u>14</u>
11. Compatibilità con dispositivi Tablet				Da 1.0.41		Da 1.0.41	<u>15</u>
12. Sostituzione di un dispositivo senza riconfigurare l'impianto				Da 1.0.42		Da 1.0.42	<u>16</u>
13. Configurazione dei dispositivi di controllo e visualizzazione energia					Da 3.0.5		<u>17</u>
14. Aggiunta di un pop-up per valutazione dell' app		Da 1.0.45		Da 1.0.45		Da 1.0.45	<u>18</u>
15. Rapida identificazione di un dispositivo per modifica della sua configurazione		Da 1.0.45		Da 1.0.45		Da 1.0.45	<u>19</u>
16. Configurazione delle nuove funzioni evolute di MyHOME	Da 1.0.18	Da 1.0.42			Da 3.0.5	Da 1.0.42	<u>20</u>
17. Acquisizione della configurazione dell'impianto	Da 1.1.10	Da 1.1.12	Da 3.84.5	Da 1.1.12	Da 3.1.10	Da 1.1.12	<u>21</u>
18. Sovrascrittura della configurazione comando-attuatore	Da 1.1.19	Da 1.1.16	Da 3.84.9	Da 1.1.16	Da 3.2.10	Da 1.1.16	<u>22</u>
19. Procedura semplificata per la definizione del colore DALI2		Da 1.1.16				Da 1.1.16	<u>23</u>
					NUOVE F		\geq <



4

Nuove funzionalità



1. Backup e ripristino della configurazione

La funzione di backup e ripristino dell'installazione consente di sostituire il server nell'impianto senza dover ripristinare completamente la configurazione di tutti i dispositivi.

Tutti i dati relativi a stanze, oggetti, gruppi, scenari e le impostazioni del gateway configurate con Home + Project verranno trasferiti automaticamente al nuovo server.

Nota: il backup sarà possibile solo per gli impianti configurati con Home + Project. Per gli altri impianti sarà necessario effettuare prima la configurazione con l'applicativo e poi procedere con il rispettivo backup.

Eventuali personalizzazioni fatte dall'utente, quali programmazioni della temperatura, nuovi scenari, notifiche intelligenti e automazioni programmate non saranno salvati nel backup.



Schermata per info impianto non dotato di Backup di configurazione

11:33 🕇	al 🗢 👪
Annulla Info	Server
VERSIONE FIRMWARE	
ID SERVER	(🛞 Resetta
00001	
BACKUP	Crea backup
Attenzione: il backup conti H+P. Configurazioni, scena H+S non sono incluse	ene solo le configurazioni fatt ri e automazioni fatte in H+C
Ultimo backup: 20/05/202	4 11:32:48 - Scarica ora
PASSWORD OPEN	
La password deve avere minimo 8 numero e una lettera	l caratteri e massimo 16, almeno un
	ALVA
•	

Messaggio di conferma creazione del file di Backup





Menù per la scelta delle funzioni realizzabili con il file di Backup







2. Test delle funzioni dell'impianto

Dopo la configurazione dell'impianto potrai utilizzare Home + Project come strumento per testare l'impianto senza ricorrere all'impiego di altri tools o all'applicativo Home + Control destinato al tuo Cliente.

Durante il test, potrai verificare la corretta configurazione ed il funzionamento di ogni dispositivo; eventuali anomalie di configurazione ti verranno segnalate per gli opportuni interventi correttivi.

11:	19	ul 🗢 🕞
< Lu	ce Salotto 1	Altro
Test dell	'oggetto	
Accendi	e spegni	Test
Paramet	n	
STANZA		
Salotto		~
ÿ	LUCE SALOTTO 1 On/Off oggetto	
	BMSW1005 - ID 00738AF2 Canale 1	
	HC/HS/HD4657M4 - ID 00270D44 Modulo 1	6



Test attuatore tapparelle



NUOVE FUNZIONI

 $\overline{}$

6

>



3. Esportazione degli indirizzi dei dispositivi

In situazioni particolari, come la configurazione di applicazioni avanzate tramite Driver Manager F459 o la definizione di scenari complessi, può essere richiesta l'esportazione di alcuni dettagli di configurazione degli indirizzi SCS dei dispositivi dell'impianto.

Questa operazione è ora possibile tramite l'app Home + Project che permette di esportare in un file tutti gli indirizzi SCS dei dispositivi configurati ed aggiornati all'ultima connessione all'impianto.





7

 $\langle \rangle$

 \square



Cartella di archiviazione nel Cloud Legrand



4. Configurazione dell'impianto anche in assenza di rete Internet

Puoi effettuare ora la configurazione di un nuovo impianto MyHOME in cantiere anche in assenza di rete Internet, grazie alla connessione «in locale» dello Smartphone con il web server.

Quando si renderà disponibile una rete Internet, tutti i dati di configurazione memorizzati nello Smartphone verranno trasferiti al Cloud Legrand per l'archiviazione.



Notifica assenza di rete Internet





Richiesta di conferma per effettuare la configurazione off-line







5. Aggiornamento del firmware da Home + Project

La disponibilità di un nuovo firmware è segnalato da un «pop up» nell'applicativo, mediante il quale potrai poi aggiornare il web server in due fasi:

- 1. Download del firmware nello Smartphone dal Cloud Legrand.
- 2. Upload del firmware nel web server; questa operazione può essere eseguita anche in assenza di rete Internet.



Notifica disponibilità nuovo firmware





Download del nuovo firmware

NUOVE FUNZIONI

 \langle

9

 \square



6. Test «identifica» per il riconoscimento dei carichi

Questa funzionalità permette all'installatore, durante la fase di configurazione dell'impianto, di configurare un attuatore nel caso in cui questo non sia facilmente accessibile.

Grazie al "test identifica" presente nel sistema, i carichi collegati agli attuatori vengono attivati in sequenza, permettendo di identificare, per ogni attuatore, il numero di canale da associare al rispettivo dispositivo di comando e all'icona grafica.

11:17 🗲	al 🗢 🗈	11:17	.ul ≎ ∎⊃
Annulla Selezione manual	e	Annulla Selezione ma	nuale
Q Filtra per ID o Clicca qui per attiv collegati ai canali	are i carichi disponibili	Q Filtra per ID o modello	
BMSW1005, ID: 00738AF2	Identifica	BMSW1005, ID: 00738AF2	Identifica
- F411/4, ID: 009B739B	Identifica	F411/4, ID: 009B739B	Identifica
F411/4, ID: 00A57534	Identifica	F411/4, ID: 00A57534	Identifica
F411/4, ID: 00CA4E9E	Identifica	F411/4, ID: 00CA4E9E	Identifica
F411/4, ID: 00CA4EE3 ○●●●	Identifica	F411/4, ID: 00CA4EE3 ○●●●	States -
=	Identifica	F411U1, ID: 00BAFBAA	Identifica
■ F411U1, ID: 00C33EBE	Identifica	F411U1, ID: 00C33EBE	Identifica
= F411U2, ID: 00DCC42F	Identifica	F411U2, ID: 00DCC42F ●●	Identifica
INSERISCI		INSERISC	





Associazione del dispositivo di comando

NUOVE FUNZIONI

 \sim

10

 \rangle



7. Calibrazione della sonda di temperatura

Se il termostato MyHOME è posizionato in prossimità di una finestra o installato vicino a una tubazione per l'acqua calda, la temperatura misurata potrebbe differire dal valore reale. Questo potrebbe causare comportamenti imprevisti nel sistema di termoregolazione.

Per risolvere questa anomalia, Home + Project offre un'apposita funzione di calibrazione da utilizzare durante l'installazione con l'obiettivo di impostare direttamente la temperatura misurata.





La funzione è compatibile con le sonde di temperatura Living Now

Calibrazione della temperatura



NUOVE FUNZIONI

 $\overline{}$



8. Associazione di più dispositivi di comando ad un attuatore

Questa nuova funzione permette di associare, più dispositivi di comando ad un unico attuatore (luce o tapparella) con una sola operazione. Potrai così semplificare e velocizzare la messa in funzione dell'impianto in quanto non dovrai più ripetere per ogni dispositivo di comando la procedura di associazione con lo stesso attuatore, se richiesto.

11:34 🗲	al 🕈 🕪
Asse	gna l'attuatore
1 :	2 3 4
1 Canali seleziona	nti
BMSW1005 - ID 00	0738AF2 Rimuovi
 Canale 1 	Collegato con Luce Salotto 1 🗸
• Canale 2	Collegato con Luce Salotto 6 -
• Canale 3	Collegato con Luce Salotto 3 -
• Canale 4	Collegato con Luce Salotto 5 -
• Canale 5	Collegato con 1 —
• Canale 6	Collegato con 4 —
• Canale 7	Collegato con 2 📃
• Canale 8	Collegato con 3 —
Indietro	Successivo

Selezione dell'attuatore e del canale

11:36	ы 🗢 📭
,	Assegna i comandi
1	2 3 4
Premi c disposi oppure seleziona	qualsiasi pulsante sul tivo per identificarlo,
Indietre	o Successivo

Definizione del primo dispositivo di comando da associare

(
	11:36	≎ In
	Asse	gna i comandi
	1 2	3 4
	1 Moduli seleziona	ti
	L4652/2 - ID 00CD8	102 Rimuovi
	+Per aggiu premi qualsiasi p ident seleziona n	Ingere altri comandi ulsante sul dispositivo fficarlo, oppure nanualmente dalla lista
	9	m b
	Indietro	Successivo

Impostazione dei parametri e selezione per aggiunta del secondo comando





secondo dispositivo di comando da associare 12 >





9. Associazione automatica dei comandi agli attuatori

Con questa nuova funzione, dopo aver selezionato un attuatore da configurare, Home + Project ti suggerirà automaticamente il rispettivo dispositivo di comando da associare.

Ciò ti permetterà di ridurre i tempi per la messa in funzione dell'impianto eliminando possibili errori di configurazione. Puoi comunque «forzare» la selezione di un dispositivo di comando diverso da quello proposto.

11:24	
11.34 7	all 🕆 🖤
Assegn	a l'attuatore
1 2	3 4
1 Canali selezionati	(! Help
K4672M2S - ID 010	E3BFD Rimuovi
• Canale 1 Colleg	ato con tapparella cucina 🔽
Dor combioro il d	
premi qualsiasi p dispositivo per id seleziona manua	lispositivo ulsante sul lentificarlo, oppure Imente dalla lista
remi qualsiasi p dispositivo per id seleziona manua	lispositivo ulsante sul lentificarlo, oppure Imente dalla lista Successivo

Selezione dell'attuatore; nell' esempio il modello art. K4672M2S per tapparelle

11:36		al 🗢 🕪
A	ssegna i co	mandi
1	2	3 4
1 Moduli sele	ezionati	(! Help
K4672M2S -	ID 010E3BFD	Rimuovi ^
Modulo 2	Collegato con	tapparella cucina 🧹
🗆 Modulo 3		Disponibile
+ Per aggin premi qua dispositivo seleziona r	u ngere altri Isiasi pulsani per identifi manualment	comandi te sul carlo, oppure re dalla lista
Indietro		Successivo

Home+Project propone l'associazione con il comando a bordo dell'attuatore stesso



11:36	.ıl 🗢 🕪
Assegna	i comandi
1 2	3 4
1 Moduli selezionati	(! Help
K4672M2S - ID 010E	3BFD Rimuovi
Modulo 2 Collegat	to con tapp 🔹 cucina 🧹
🗆 Modulo 3	
	\sim \square
+ Per aggiungere a premi qualsiasi pu dispositivo per ide seleziona manualr	altri com Isante sul Intificarlo, oppure nente dalla lista
Indietro	Successivo

Se vorrai associare un altro dispositivo di comando rimuovi la scelta effettuata da Home+Project

NUOVE FUNZIONI

 $\overline{}$





10. Connessione ancora più stabile con l'impianto

Oltre all'introduzione di nuove funzioni, Home + Project è stato migliorato per rendere più sicura e affidabile la configurazione degli impianti.

Non si verificheranno più le sporadiche interruzioni o disconnessioni dell'applicazione dall'impianto quando lo smartphone riceve una telefonata, un messaggio, si avvia un'altra app o si blocca accidentalmente.









NUOVE FUNZIONI

 $\overline{}$



11. Compatibilità con dispositivi Tablet

Se stai già utilizzando un Tablet iOS o Android per il tuo lavoro, potrai sfruttarlo anche per configurare MyHOME. Home + Control è ufficialmente compatibile con questo dispositivo, il quale, grazie al suo ampio schermo, offre un'esperienza di utilizzo più confortevole.





NUOVE FUNZIONI

 \bigcirc

<



12. Sostituzione di un dispositivo senza riconfigurare l'impianto

Con questa funzione la sostituzione di un dispositivo nell'impianto per manutenzione non richiede la riconfigurazione di tutti gli altri dispositivi.

In base al modello, il nuovo dispositivo eredita la completa configurazione del precedente, inclusi scenari, gruppi e profili di termoregolazione.

La funzione è garantita solo se il dispositivo di sostituzione ha lo stesso codice articolo.





Home+Control mostra il nuovo dispositivo da configurare

Segnalazione della presenza del nuovo dispositivo non configurato nell'impianto



< F401, ID:	More
Moduli	
Canale 1	
Azioni	X
	>
Rimuovi i dispositivi dal BUS SCS e aggiorna la scansione	
Rimuovi i dispositivi dal BUS SCS e aggiorna la scansione Ignora	>
 Rimuovi i dispositivi dal BUS SCS e aggiorna la scansione Ignora Sostituisci 	>
 Rimuovi i dispositivi dal BUS SCS e aggiorna la scansione Ignora Sostituisci 	>

Scegliendo «Sostituisci» si avvia la procedura per il trasferimento della configurazione al nuovo dispositivo

NUOVE FUNZIONI

16

>



13. Configurazione dei dispositivi di controllo e visualizzazione energia

Utilizzando come server SCS il posto interno Classe 300EOS with Netatmo con firmware dalla versione 3.0.5 in poi, l'installatore potrà configurare i dispositivi MyHOME del sistema Controllo carichi (centrale F521, attuatori F522, F523 e 4672N) e Visualizzazione consumi (misuratore energia F520) utilizzando l'app **Home + Project**, in luogo della configurazione fisica oppure del software MyHOME_Suite.

Con Home + Project si potranno definire funzioni nuove ed evolute, come l'attivazione di scenari o automazioni nell'impianto in base ai valori dell'energia prodotta o consumata misurata su una linea o relativa ad un carico specifico. Sarà anche possibile definire uno o più misuratori di energia e visualizzare con l'app Home + Control i grafici sia di produzione che di consumo dell'energia.



Esempio di configurazione del sistema di controllo carichi. 1. Selezione del sistema.

14:42 🤁 🕘 🕅 🔹	* ₪ ⊕ •♥
< Associa la centrale	
Seleziona il dispositvo F521 collegat	0
	Rimuovi
NOME	
Sistema controllo carichi	
STANZA	
Bagno	\sim
CONTINUA	

2. Selezione della centrale F521.





NUOVE FUNZIONI





14. Aggiunta di un pop-up per valutazione dell' app

Per migliorare continuamente i servizi e i prodotti, BTicino ha introdotto un pop-up nell'app per conoscere il grado di soddisfazione degli installatori o raccogliere segnalazione di eventuali problemi.

Dopo 21 giorni dall'installazione dell'app o dopo un aggiornamento, il pop-up inviterà l'installatore a valutare l'app. Se la valutazione è di 3 stelle o superiore, l'installatore sarà indirizzato allo store ufficiale di Apple o Android per pubblicare la recensione. In caso di valutazione inferiore, verrà chiesto di segnalare problemi o suggerimenti di miglioramento prima di procedere con il reindirizzamento agli store.



Pop-up per indicare il grado di soddisfazione.



Se l'app non è particolarmente gradita.....





....l'installatore sarà invitato a specificare l'area di miglioramento.

NUOVE FUNZIONI



15. Rapida identificazione di un dispositivo per modifica della sua configurazione

Le operazioni di identificazione dei dispositivi nell'impianto per modifiche alla configurazione sono ora velocizzate mediante una nuova procedura.

Con la semplice pressione sul dispositivo interessato, l'app mostrerà la sua configurazione attuale e tutte le informazioni relative ad eventuali scenari, comandi generale, di gruppo in cui il dispositivo è incluso.

A questo punto, l'installatore potrà modificare i parametri di configurazione per abilitare il dispositivo a nuove funzionalità.

		 In 	Ø 4111	IIII 11:27		
9:41	.ıl ≎ ■	9:41		.ıl † ■		
< Dispositivi	Search Q	Cancel	Ricerca del disp	ositivo	< Luce Cucina 2	Altro
Ultima scansione, oggi alle 14:15	C sh				Test del dispositivo	
65 SCS	_! ' ካ	4			Accensione e spegnimento	Te
Automation Thermo 42 1	Ľ,				Parametri	
1 Anomalie	••• More		6		Stanza Cucina	~
Model : F411/4 - ID : 00D16020			dm			
¥ ••••					IGHT CUCINA 2 On/Off object	
					F411/4 - ID 0124C781 Channel 1	
		Pr dis	emi qualsiasi puls spositivo per ider	sante del ntificarlo	K4652M2 - ID 011FDC71 Module 1	
chermata per l'avvio		Prem	ere il tasto d	lel	L'app fornisce le	
ell' identificazione de		dispo	sitivo per		informazioni di	

identificarlo.

dell' identificazione del dispositivo.

attuatore associato.



configurazione e il tipo di



Light Cucina 2

Test of the objec

Selezionando «altro» si potrà modificare o cancellare l'attuale configurazione.







Home + Project

Novità

16. Configurazione delle nuove funzioni evolute di MyHOME

Home + Project è ora in grado di configurare anche le nuove funzionalità disponibili grazie ai nuovi dispositivi in lancio da Aprile 2025, quali:

- gestione dell'umidità ambiente e misura dell'energia prodotta e consumata, realizzabile dai nuovi server art. F460 e F461:
- gestione dell'illuminazione DALI2 mediante attuatori art. F429D e F429G:
- estensione degli indirizzi (oltre i 500) mediante interfaccia art. F422A:
- configurazione del Sistema energia.

Le suddette funzioni sono configurabili e gestibili anche dal posto interno Classe 300EOS con firmware aggiornato, se utilizzato come gateway d'impianto al posto del server F460.





Schermata per la selezione dell'interfaccia, art. F422A o art. F422, presente nell'impianto.

Dimmer DALI2: configurazione delle funzioni.





Impostazione dei parametri per gestire la deumidificazione dell'ambiente.

NUOVE FUNZIONI

Home + Project

Novità

17. Acquisizione della configurazione dell'impianto

L'applicativo Home + Project connesso ad impianti configurati con il "vecchio" server MyHOMEServer1 o l'applicativo MyHome Suite, permette di recuperare le configurazioni e trasferirle successivamente ad HomeControl.

E' così possibile, tramite il nuovo server art. F460 o il posto interno Classe 300EOS, scansionare l'impianto e ricevere automaticamente in Home + Project la configurazione e i parametri dei dispositivi senza dover resettarli e riconfigurarli, con evidente risparmio di tempo.

L'acquisizione dell'impianto consiste nel leggere l'indirizzo e la configurazione dei dispositivi SCS e associare automaticamente attuatori e comandi sotto forma di oggetti logici o gruppi, in modo che possano essere utilizzati in Home + Project e Home + Control.



...I 🗢 🔳 9:41 Scansione completata Scansione completata Tutti i dispositivi sono correttamente scansionat Dettaglio della scansione 65 SCS **♡**目 Θ Energy Automatio Thermo 35 8 35 START CONFIGURATION

Esito della scansione dell'impianto.

Schermata per avviare la scansione dell'impianto già configurato



NUOVE FUNZIONI

21 >

 \langle

Novità Home + Project

18. Sovrascrittura della configurazione comando-attuatore

Nell'installazione dell'impianto MyHome, è ora possibile sovrascrivere l'associazione dei dispositivi attuatori con i rispettivi comandi, necessaria principalmente per correggere errori o effettuare modifiche richieste dall'utente finale.

Questa operazione è già disponibile in Home + Project ma richiede di eliminare l'oggetto configurato per crearne uno nuovo da zero, con evidente spreco di tempo.

Nota: possono essere sovrascritti tutti gli attuatori e i comandi luci, tapparelle, termoregolazione e i relativi oggetti logici in Home + Project.

Fanno eccezione gli attuatori per deumidificazione e cambio stagione, in guanto non sono oggetti logici ma funzioni.



Avvio della modifica dell'associazione comando-attuatore già configurata

18:50	:!! † 🗊
Assegna l'attu	atore
1 2	3 4
Canali selezionati	
LN4672M2 - ID 00DD0D6C	Rimuovi
Canale 1 Collegato con Lavanderia	Identifica 🗸
• Canale 2 Collegato con Bagno primo piano	Identifica
	E
Per cambiare il dis premi qualsiasi pulsa de per identificarlo, seleziona manualmento	anspositivo oppure e dalla lista
Indietro	Successivo

Conferma della sostituzione dell'attuatore prestabilito con un'altro dispositivo.

Selezi

18:50 -

1 Canali s

LN4672M

F411/4

Canale

Canale

o Canale

o Canale Disponi

	::: 🕈 🗊	
Assegna l'att	tuatore	
2	3 4	
elezionati		
2 - ID 00DD0D6C	Rimuovi 🗸	
D 00D67047	Rimuovi	
	Identi	
2 iile	3ifica	
a ile	tifica	
4 ile	Identifica	
er cambiare il d	lispositivo,	
etro	Successivo	
	_	
		1
ione del	canale del	

nuovo attuatore.



Conferma della scelta.









Novità Home + Project +

19. Procedura semplificata per la definizione del colore DALI2

Questa funzionalità permette di specificare, durante la configurazione di un attuatore dimmer DALI2, il codice di corrispondenza del colore desiderato e/o della tonalità del bianco. Questa operazione può essere fatta agevolmente selezionando il colore tra quelli proposti dalla schermata di Home + Project oppure digitando direttamente nella schermata stessa il codice se è noto. L'impostazione di una lampada potrà poi essere replicata per altre, con evidente risparmio di tempo.



configurare



colore.

colore)







Impostazione della tonalità della luce (temperatura di

NUOVE FUNZIONI

